




Regardez notre chaîne YouTube
pour en savoir plus sur nos blocs
d'alimentation

BLOCS D'ALIMENTATION

COMPARAISON



10PS12-24



10PS12-24D



10PSMDR2024



10PSVR5T



10PSST242

APPLICATIONS PRINCIPALES

Contrôle d'accès

Contrôle d'accès

Industrie, sécurité

Industrie

Barrières et portails

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Entrée

Tension

115 VCA, 60 Hz, 0,6 A

115 VCA, 60 Hz, 0,6 A

85 – 264 VCA
120 – 370 VCC

24 VCA
24 VCC

Capacité : 100 – 240 VCA

Déclenchement

Entrée de déclenchement du
contrôle d'accès

Entrée de déclenchement du
contrôle d'accès

N/D

N/D

N/D

Sortie

Tension

12 ou 24 VCC, sélectionnable

12 ou 24 VCC, sélectionnable

24 VCC

12 VCC

24 VCC

Courant

continu max. de 1,75 A

continu max. de 1,75 A

0 – 1 A

alimentation cont. de 3 A

2 A

Puissance nominale

non communiqué

non communiqué

24 W

non communiqué

48 W

Protection

Courts-circuits et surcharges ther-
miques

Courts-circuits et surcharges ther-
miques

Surcharges : capacité de 105 – 160 %
Surtensions : 27,6 – 32,4 V

Protection contre les surcharges inté-
grée, filtrée et contrôlée

Courts-circuits et surintensités

Débranchement de
l'alarme incendie

Avec ou sans verrouillage

Avec ou sans verrouillage

N/D

N/D

N/D

Entrée de l'indicateur

Tension d'entrée présente

Tension d'entrée présente

Tension d'entrée présente

DEL d'entrée

Tension d'entrée présente

Conformité

NFPA 70/72, UL294, ULC,
CSA norme C22.2; n° 205-M1983,
matériel de signalisation
Approuvé CSFM

NFPA 70/72, UL294, ULC
CSA norme C22.2; n° 205-M1983,
matériel de signalisation
Approuvé CSFM

UL508
NEC classe 2
Conformité aux normes LPS
CEI 61204-3 classe B; CEI 61000-3-2,
3; CEI 61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 11;
CEI 61000-6-1; CEI 61204-3

CE

UL60065, UL60950
FCC, section 15 classe B
CEI 61000-3-2, CEI 61000-3-3,
CEI 61000-4-2, CEI 61000-4-3,
CEI 61000-4-4, CEI 61000-4-5,
CEI 61000-4-6, CEI 61000-4-8,
CEI 61000-4-11, CEI 60950

CARACTÉRISTIQUES

Dimensions

Petite armoire

Grande armoire : peut contenir
jusqu'à deux batteries de 12 V

Petit : convient à la plupart des en-
droits

Plus petit : plus efficace en cas de
contrainte d'espace

Petit

Environnement

Intérieur

Intérieur

Intérieur et extérieur (si protégé
uniquement)

Intérieur

Intérieur et extérieur (si protégé
uniquement)

Type de sortie

Sorties constantes et commutées

Sorties constantes et commutées

Filtrée et contrôlée

Filtrée et contrôlée

Constante

Ajustement de la tension

Non

Non

Oui

Non

Oui

Rails DIN

Non

Non

Oui

Non

Non

Branchement

Non

Non

Non

Non

Oui



BLOCS D’ALIMENTATION

COMPATIBILITÉ

✓ = compatible
BEA = recommandé



	10PS12-24	10PS12-24D	10PSMDR2024	10PSVR5T	10PSST242	30.5558
BOUTON-POUSOIR DE CONTRÔLE D’ACCÈS	BEA	✓	✓	✓	✓	✓
BEAMBOX	✓	✓	✓	✓	✓	BEA
BODYGUARD-T	✓	✓	✓	✓	✓	BEA
BR2-900	BEA	✓	✓	✓	✓	BEA
BR3-X	BEA	✓	✓	✓	✓	BEA
COLIBIRI ONE	✓	✓	✓	✓	✓	BEA
Gamme EAGLE	✓	✓	✓	✓	✓	BEA
GÂCHES ÉLECTRIQUES	BEA	✓	✓	✓	✓	✓
EVOLOOP	✓	✓	✓	✓	BEA	✓
GAMME FALCON	✓	✓	BEA	✓	✓	✓
FLY	✓	✓	✓	✓	✓	BEA
Gamme FOCUS	✓	✓	✓	✓	✓	BEA
Gamme IS40	✓	✓	BEA	✓	✓	✓
Gamme IXIO	✓	✓	✓	✓	✓	BEA
CAMÉRA SUR MONTANT	✓	✓	✓	✓	✓	BEA
PAVÉS NUMÉRIQUES	BEA	✓	✓	✓	✓	BEA
LE-21 / MC-25 <i>(voir la note 1)</i>	✓	✓	✓	✓	✓	BEA
FEUX DE SIGNALISATION À DEL	BEA	✓	✓	✓	✓	✓
Gamme LO21	✓	✓	✓	✓	✓	BEA
LZR-H100, I30, S600, U92x	✓	✓	BEA	✓	BEA	
Gamme LZR-FLATSCAN	✓	✓	✓	✓	✓	BEA
LZR-MICROSCAN T	✓	✓	✓	✓	✓	BEA
LZR-WIDESCAN	✓	✓	BEA	✓	✓	
Gamme MAGIC SWITCH	✓	✓	✓	✓	✓	BEA
VERROUILLAGE DE L’ARMOIRE	BEA	✓	✓	✓	✓	
VERROUS MAGNÉTIQUES UL/ VERROUS DE PORTAIL UL	BEA	✓				
VERROUS MAGNÉTIQUES non UL	BEA	✓	✓	✓	✓	
914 SOUNDER	✓	✓	✓	✓	✓	BEA
Gamme MATRIX <i>(voir la note 2)</i>	✓	✓	BEA	✓	✓	✓
Gamme PHOENIX EX	✓	✓	BEA	✓	✓	✓
MICROCELL ONE	✓	✓	✓	✓	✓	BEA
BOUTON PIÉZO	✓	✓	✓	✓	✓	BEA
Gamme PROXIMO	✓	✓	✓	✓	✓	BEA
QUADSCAN	✓	✓	✓	✓	✓	BEA
R2E-100	BEA	✓				
SPARROW	✓	✓	✓	✓	✓	BEA
SUPERSCAN-T	✓	✓	✓	✓	✓	BEA
ULTIMO	✓	✓	✓	✓	✓	BEA
Gamme VIO	✓	✓	✓	✓	✓	BEA
Gamme SANS FIL	✓	✓	✓	✓	✓	BEA

Note 1: le produit doit être configuré pour 24 V
Note 2: uniquement applicable aux versions 1224 du produit